



# AC70P

864Wh 1000W

## Portable Power Station

استفاده آسان، جابجایی راحت، برق ایمن



10 سال  
طول عمر

3 سال  
گارانتی



[www.iranbluetti.ir](http://www.iranbluetti.ir)

### کمپینگ



| پروژکتور | هیتر    | گریل    | یخچال سفری | کمپرسور باد |
|----------|---------|---------|------------|-------------|
| (100 W)  | (500 W) | (300 W) | (60 W)     | (120 W)     |
| ۷ ساعت   | ۱ ساعت  | ۲ ساعت  | ۱۲ ساعت    | ۶ ساعت      |

### محل کار



| لپتاپ   | موبایل   | ماکروویو | قهوه ساز | دوربین مداربسته |
|---------|----------|----------|----------|-----------------|
| (70 Wh) | (11 Wh)  | (900 W)  | (1000 W) | (4x10 W)        |
| ۸ مرتبه | ۴۰ مرتبه | ۴۵ دقیقه | ۴۰ فنجان | ۱۴ ساعت         |

### منزل



| چای ساز  | یخچال   | تلوزیون | لاپ هالوژن | غذاساز   |
|----------|---------|---------|------------|----------|
| (1000 W) | (100 W) | (100 W) | (10x7 W)   | (1000 W) |
| ۴۵ دقیقه | ۷ ساعت  | ۷ ساعت  | ۱۰ ساعت    | ۴۵ دقیقه |

### خروجی های متنوع

AC70P با ۸ خروجی متنوع، برق مورد نیاز طیف گسترده ای از وسایل شما را تأمین می کند. این پاور استیشن دارای ۲ عدد پریز AC، ۲ عدد پورت USB-C، ۱ عدد خروجی جاکفندی و ۱ عدد پد شارژ وایرلس می باشد.



### روش های شارژ متنوع

AC70P را می توانید به وسیله پریز برق، پنل های خورشیدی، جاکفندی خودرو، موتور برق و یا باتری های کمکی شارژ کنید.

|                         |                             |                         |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|                         |                             |                         |
| فندکی خودرو             | پنل خورشیدی                 | پریز برق                |
| ۴/۸ ساعت<br>(200 W Max) | ۲/۲ ساعت<br>(500 W Max)     | ۵/۱ ساعت<br>(950 W Max) |
|                         |                             |                         |
| باتری کمکی B300         | باتری کمکی B80P             | موتور برق               |
| ۲/۲ ساعت<br>(500 W Max) | ۴/۸ ساعت ۸۰٪<br>(200 W Max) | ۵/۱ ساعت<br>(950 W Max) |

## AC70P

### خروجی ها

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1000 W        | توان کلی             |
| 230 VAC       | ولتاژ                |
| 4.3 A         | جریان                |
| 50 Hz / 60 Hz | فرکانس               |
| ≤20 ms        | زمان UPS Switching   |
| 12 VDC / 10 A | پورت چا فندکی        |
| 5 VDC / 2.4 A | ۲ عدد USB-A          |
| 20 VDC / 5 A  | ۲ عدد USB-C          |
| 15 W Max      | ۱ عدد پد شارژ وایرلس |

### سایر

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Bluetooth                 | ارتباطات |
| 314mm × 209.5mm × 255.8mm | ابعاد    |
| 10.7 kg                   | وزن خالص |

### اطلاعات کلی

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 864 Wh                | ظرفیت باتری   |
| LiFePO4               | نوع سلول      |
| 950 W Max             | PC+AC ورودی   |
| -20°C ~ 40°C          | دمای کاری     |
| 220 VAC ~ 230 VAC     | ولتاژ         |
| 6 A                   | بیشترین جریان |
| 50 Hz / 60 Hz         | فرکانس        |
| 12 ~ 58 V, 500 W Max. | ورودی PV      |

### ورودی ها

## تامین برق ۹۹٪ از لوازم خانگی

AC70P با توان ۱۰۰۰ وات، برق اکثر لوازم و وسایل شما را تامین می کند. قابلیت Power Lifting این امکان را به شما می دهد تا برق تقریباً تمامی دستگاهها و لوازم خود تا توان ۲۰۰۰ وات (فقط برای تجهیزات و وسایل حرارتی) را بدون مشکل تامین کنید.



## باتری و BMS ایمن با ۱۰ سال طول عمر

AC70P از سلول های باتری LiFePO4 استفاده می کند که دارای مزیت طبیعی پایداری حرارتی و شیمیایی قابل توجهی است که باعث میشود عملکرد بهتر و عمر طولانی تری را داشته باشد. BMS (سیستم مدیریت باتری)، پاور استیشن شما را از خطرات احتمالی محافظت می کند.

- حفاظت ولتاژ
- حفاظت دما
- حفاظت جریان
- حفاظت اتصال کوتاه



### پنل های خورشیدی پیشنهادی بلواتی

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PV120 x 2 | PV200 x 2 | PV350 x 1 | PV420 x 1 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

### باتری های قابل اتصال

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| B80P 806 Wh | B230 2,048 Wh | B300 3,072 Wh |
|-------------|---------------|---------------|

AC70P برای افزایش مدت زمان استفاده، امکان اتصال به باتری های کمکی دیگر را هم دارد.

## سبک تر، سریعتر، راحت تر بیشتر

پاور استیشن قابل حمل AC70P با ظرفیت ۸۶۴ وات ساعتی و با توان ثابت ۱۰۰۰ وات، برق مورد نیاز خانه، محل کار و یا فضای باز مورد استفاده شما را به راحتی تامین می کند.

|             |                   |              |
|-------------|-------------------|--------------|
| ۸۶۴ Wh      | ۱۰۰۰ W            | ۲۰۰۰ W       |
| ظرفیت باتری | توان اسمی         | توان لحظه ای |
| ۸           | ۴۵                | <۴۵ db       |
| خروجی متنوع | دقیقه تا ۸۰٪ شارژ | بی صدا       |
| ۳           | ۱۰/۷ kg           | App          |
| سال گارانتی | وزن               | کنترل هوشمند |



## شارژ فوق سریع

با فناوری شارژ توربو بلواتی، پاور استیشن AC70P در کمترین زمان ممکن شارژ می شود. بنابراین می توانید کمی قبل از سفر خود، آن را شارژ کرده و از داشتن برق در طول مسیر اطمینان داشته باشید.



تهران، فرمانیه، جنب مرکز خرید روشا، پلاک ۲۱۷، واحد ۵۰۲  
sales@iranbluetti.ir (+۹۸) ۹۱۲۳۱۵۴۱۳۲